

Le contrôleur de ronde le Z-6600

Comment utiliser :

Prenez en main le dispositif de patrouille Z-6600 et scanné votre carte d'identité pour se connecter en tant qu'utilisateur actuel. (si chaque officier de garde à un dispositif AL-4500, on n'a pas besoin de carte d'identité).

Marcher selon l'itinéraire de patrouille réglementé et lorsque vous vous approchez du point de contrôle, utilisez le dispositif pour lire les informations du point de contrôle par l'approche du dispositif vers la carte de tache (tag). Le temps de contrôle et l'endroit du tag seront stockés dans le dispositif, ensuite vous pouvez télécharger les données de l'appareil avec un câble USB. Le logiciel du système de patrouille peut traiter les données et les affiches pour ensuite être imprimer comme résultat du rapport de patrouille.

Vous pouvez utiliser le Z-6600 comme lampe de poche électrique se qui vous faciliteras le travaille l'hors des patrouilles de nuit.



Z-6600

Details

. Physique:	La structure métallique, étanche, durable et résistant aux hautes et basses températures.
. Dimension:	176 mm * 28mm
. Poids net:	100g
. La fonction lampe torche	LED
. Mode de fonctionnement:	lecture sans contact avec le tag RFID
. Direction:	Flash LED et vibrations
. Capacité de stockage:	7200PCS. Data peut être conservé pendant 30 ans sans alimentation.
. Vitesse de lecture:	<0.2S
. Température de fonctionnement:	-20 ° C à 70 ° C
. Humidité de fonctionnement:	30% à 95%
. Batterie:	Batterie 3.6V au lithium rechargeable
. Consommation:	60 MA
. Communication:	Câble USB
. Langue du logiciel:	Anglais, français, turc ...ect
. Accessoire standard:	Batterie au lithium, câble data, chargeur, étui en cuir, logiciels.

